


VPON




产品使用说明

安全须知

- 本产品安装过程涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
- 安装、更换、拆卸开关前，请断开电源开关；
- 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
- 本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用；
- 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
- 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
- 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修；
- 本产品应当在外安装便于触及的过流保护断开装置，将电流控制在35A以内；
- 设备维修时需要断开过流保护装置，确保完全断电。

产品介绍

本产品可控制电路通断电，配合Wifi无线路由器联网*Wifi版产品可在无网情况下通过蓝牙配网方式使用*zigbee版产品需配合zigbee网关使用
通过Tuya App 或 SmartLife App等方式，实现对灯具的智能控制，必须在零火线模式下工作。







安装方式

△ 安装前请确认家庭电源总闸已关闭！

(此处以四开为例，单开仅有L1，双开有L1、L2，三开有L1、L2、L3)

使用螺丝刀松开接线柱螺丝，将火线接入L孔，将零线接入N孔，将负载线(灯线)接入L1、L2、L3、L4。



设备与APP的配对方法

1. 进入应用商店搜索并下载Tuya APP/ SmartLife APP 或者扫描下方二维码下载并安装客户端





Tuya APP




SmartLife APP

2. 注册账号并登录





3. 长按开关任意按键大于5秒，直到按键指示灯出现闪烁进入配网模式



指示灯闪烁

长按按键大于5秒

4. 进入APP主界面，点击右上角“+”，选择“添加设备”，授权访问权限




5. 点击需要的产品进行添加



6. 选择相应的2.4GHz WiFi, 确认相关信息无误，点击“下一步”(亦可选择蓝牙配网，点击“跳过Wi-Fi配置”，进入蓝牙配网后点击“下一步”)



7. 设备添加成功后，点击“完成”即可使用。



8. 通过主界面，点击已添加完成的设备，进入该设备的操控界面

